MANUAL DE INSTRUCCIONES
SERIE E-HU

Document	CI308X25R3	Date	09/21/10
Drawing/Page	JAD	DCR#	10-323



Serie E-HU1
Serie E-HU3
Serie E-HUS



Serie E-HU2
Serie E-HU4

IMPORTANTE:
Lea detenidamente antes de instalar la luz.
Guarde estas instrucciones.

⚠ PRECAUCIONES

1. Asegúrese de que la corriente esté desactivada antes de empezar la instalación o empezar a dar mantenimiento.

ADVERTENCIA:
Desconecte la corriente eléctrica para evitar el riesgo de una descarga. Este producto se debe utilizar de acuerdo con el Código nacional de electricidad y los códigos y ordenanzas locales vigentes. Por seguridad, se requiere conectar a tierra. Un electricista calificado debe realizar todo el trabajo.

MONTAJE

MONTURA DE AJUSTE SUAVE (Serie E-HU1, E-HUS y E-HU3) — Ideal para montar barras o postes.

1. Abra el marco de cristal y retire el reflector.
2. Retire la cubierta del compartimeinto de unión de la montura.
3. Dirija las guías de instalación a través de la montura y al compartimiento de unión.
4. Deslice la montura inferior en el tubo o espaldón y ajuste bien los dos juegos de tornillos.
5. Termine el cableado hacia la fuente de poder y a tierra (consulte las instrucciones de cableado) dentro del compartimiento de unión.
6. Vuelva a ajustar la cubierta del compartimiento de unión y el reflector e instale la lámpara.
7. Ajuste el ángulo de la pieza retirando la cubierta de acceso redonda del lado de la montura suave quitando dos tornillos. Afloje los pernos de fijación y gire la pieza al ángulo deseado.
8. Apriete el perno de fijación y vuelva a ajustar la cubierta de acceso.

MONTURA CON UNIÓN GIRATORIA (Serie E-HU2 y E-HU4) — Ideal para montar la conexión a tierra en la pared.

1. Pase la pieza por la abertura de 1/2" de la cubierta y asegúrela con la tuerca de seguridad de 1/2".
2. Termine el cableado hacia la fuente de poder y a tierra (consulte las instrucciones de cableado).
3. Afloje el perno exterior de la montura.
4. Dirija la pieza hacia donde desee.
5. Vuelva a apretar el perno.

CABLEADO

1. Determine a qué suministro de voltaje se va a conectar la pieza.
2. Concete el conductor de voltaje deseado (120V, 208V, 240V, ó 277V) de la pieza al suministro de voltaje.
3. Conecte el conductor de la pieza (COM) al suministro común.
4. Conecte el suministro de tierra al cable a tierra de la pieza.
5. Aísle todas las conexiones que no haya utilizado.

INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA

PRECAUCIONES: Desactive la corriente eléctrica antes de instalar la lámpara.

1. Asegúrese de que la pieza y la lámpara estén frías antes de tocarlas.
2. Abra el marco de cristal.
3. Retire la lámpara vieja y coloque la correcta. Las lámparas no son intercambiables. Asegúrese de remplazar la lámpara con otra del mismo tipo y vataje de la original.
4. Abra el marco de cristal.